

1. Установите мобильное приложение Smart mEye из Apple «App Store», если ваше мобильное устройство на операционной системе iOS, либо из Google «Play Market», если мобильное устройство на операционной системе Android.



PROTO.>



2. Запустите данное приложение:



Android

При первом запуске приложение предложит просмотреть быструю инструкцию









iOS



NVR



После появится сообщение о добавлении нового устройства:



- 3. Меню «Добавление устройства»:
- Верхняя строка присваиваете любое название устройства;
- **IP Address** указываете IP-адрес видеорегистратора либо его ID (находится под QR-кодом на верхней крышке видеорегистратора либо в сетевых настройках);
- Port указываете мобильный порт видеорегистратора (по умолчанию 6003);
- User указываете имя пользователя (по умолчанию Admin);
- Password указываете пароль для доступа к видеорегистратору (по умолчанию пароль не присвоен);
- Channel Number число каналов видеорегистратора; можете указать, если вам известно, либо оставить значение «auto», и приложение автоматически определит количество каналов;
- Get Device QR Code/TwoDimensionCode Acces ввести данные с помощью сканирования QR-кода;
- PushSet/P2PSet подключение через P2P сервер;
- Нажимаете на кнопку «DONE» настройка завершена.

	$\overleftarrow{\leftarrow} Ade$	d Device
) Add Device		demo
device	<u> </u>	
IPAddress IPAddress	Address	dddns.org
Port 6003	Port	6003
User Admin	Username	Admin
Password Password	Password	
Channel auto 1 4 9 16 32	Channel a.	. 1 4 8 16
PushSet On Off		
	P2PSet	
	TwoDimens	sionCode Access
Get Deivce By OR Code		



NVR

4. При выборе сканирования двумерного бар-кода откроется **меню добавления устройства**, в котором в полях «Name» и «Address» будет указан ID видеорегистратора. Для подключения через ID видеорегистратор должен иметь доступ к сети Интернет.

5. В списке устройств выберете ваш видеорегистратор по имени, которое вы ему задали.

Далее откроется окно просмотра видеокамер. Одновременно доступен просмотр до 9 каналов. Путем нажатия на номер канала (под цифрами 1, 2, 3, 4, и т. д.) активируйте просмотр данного канала.

\bigotimes	Device List	+
	Q	
6	demo	
<u> </u>	m20546787.dddn	16C >
<u> </u>	m20546787.dddn	16C >
— •	qwerty m22188944.dddn	4Ch >



Описание кнопок интерфейса:

PROTO

\odot	Кнопка добавления нового устройства
device1 device2 device3	Выбор добавленного устройства (в данном случае один видеорегистратор)
	Выбор канала для просмотра
=	Переход к списку устройств
()	Кнопка для создания снимка на мобильном устройстве
۶۰۰	Кнопка для создания видеозаписи на мобильном устройстве
<u>چُ</u>	Кнопка активации микрофона (позволяет передать звуковые сообщения, только если к видеррегистратору подключены динамики)
()	Кнопка активации звука с регистратора (только если к видеорегистратору подключен микрофон)
.	Кнопка доступа к РТZ меню 🚺 🛃 🥵 🦛 🦛 און איז
(Кнопка доступа к меню дополнительных возможностей 🛛 📓 🔩 🚎 👬 💥







Кнопка доступа к локальному архиву снимков и видеозаписей





Кнопка поиска видеозаписей по устройствам

11 6				0 💎	3G	G 📶 👔	12:17
${}^{}$		Vi	deoF	letrie	ve		٩
			of	fice		\odot	
1	2	3	4	5	6	7	8
Star	rtTime	٩		2014-0	06-04 (00:00	
End	Time	٩		2014-0	06-04 2	23:59	
G	eneral	Mar	nual	Motion	Detect	Swite	h Alarm
2014年6月4日							
		20	014年	6月4	B		
	00:00 04	2(:00 0	014年 8:00	6月4 12:00	日 16:00	20:	00 24:00
1	00:00 04	2(:00 0	014年 8:00	6月4 12:00	16:00 12:00	20:	00 24:00
1 2		20	014年 8:00	6月4 12:00 」	16:00 12:00	20:	00 24:00 13:00
1 2 3		20	014年 8:00 11:0 11:0	6月4 12:00	16:00 12:00 12:00	20:	00 24:00 13:00 13:00
1 2 3 4				6月4 12:00 	16:00 12:00 12:00 12:00	20:	00 24:00 13:00 13:00 13:00 13:00
1 2 3 4 5				6月4 12:00 	16:00 12:00 12:00 12:00 12:00	203 	00 24,00 1 3:00 1 3:00 1 3:00 1 3:00 1 3:00
1 2 3 4 5 6					16:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00	20: 	00 2400 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
1 2 3 4 5 6 7				6月4 12:00 	12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00	20: 	00 2400 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00



NVR



±	
Color	
0001	

Кнопка удаленной настройки цвета изображения





Кнопка информации о сетевых настройках устройства

🔜 🗖	🕥 💎 36 📶 6 📶 💈 12:1	8
\bigcirc	NetworkConfig C	; ;
	ptz 😔	
Ip Mode		
pppoe		
Static	~	
DHCP		
Address Se	etting	
Hostip	10.10.10.242	
MacAddress	0-84-14-7-0-81	
Gateway	10.10.10.1	
Submask	255.255.255.0	
First_DNS	10.10.10.1	
Second_DNS	s 10.10.10.1	
Port Settin	g	







Кнопка удаленных настроек регистратора





Справка о версии приложения и инструкция

Help

Раздел помощи по основным элементам интерфейса на английском языке





Version

Версия мобильного приложения

С помощью данного мобильного приложения можно подключиться к аналоговому (DVR), сетевому (NVR) видеорегистратору и IP-видеокамерам производства TM «Proto-X»



NVR