



* Подключение аналоговых камер осуществляется вместо АНД камер, без перезагрузки и только в попарном режиме (одновременно к 1 и 2 входам, либо к 3 и 4 и т.д.)

Режим №1

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДМ разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 16 штук.

Запись	16×720р@25к/с
Отображение	16×720р@25к/с
Воспроизведение	4×720р@25к/с (любые из 16)

Режим №2

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДМ разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 16 штук.

Запись	16×720р@12к/с
Отображение	16×720р@12к/с
Воспроизведение	8×720р@12к/с (любые из 16)

Режим №3

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДМ разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 8 штук.

Запись	8×720р@25к/с
Отображение	8×720р@25к/с
Воспроизведение	8×720р@25к/с

Режим №4

Подключение АНД видеокамер стандарта АНДЛ разрешением до 960Н (928×576) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 16 штук.

Запись	16×960Н@25к/с
Отображение	16×960Н@25к/с
Воспроизведение	8×960Н@25к/с (любые из 16)

Режим №5

Подключение АНД камер разрешением до 960р (1.3 Мр) и аналоговых камер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 8 штук и 8 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	8×720р@25к/с + 8×IP720р@25к/с
Отображение	8×720р@25к/с + 8×IP720р@25к/с
Воспроизведение	4×720р@25к/с (любые из 16)

Режим №6

Подключение АНД камер разрешением до 960р (1.3 Мр) и аналоговых камер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки и 8 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	4×720р@25к/с + 4×IP720р@25к/с
Отображение	4×720р@25к/с + 4×IP720р@25к/с
Воспроизведение	4×720р@25к/с (любые из 8)

Режим №7

Подключение до 20 IP видеокамер с малым разрешением до 960Н (960×480).

Запись	20×960Н@25к/с
Отображение	20×960Н@25к/с
Воспроизведение	16×960Н@25к/с (любые из 20)

Режим №8

Подключение до 4 IP видеокамер разрешением до 1080р (2.0Мр).

Запись	4×1080р@25к/с
Отображение	4×1080р@25к/с
Воспроизведение	4×1080р@25к/с

Режим №9

Подключение 1 IP видеокамеры (только к 1-му каналу) разрешением до 1080р (2.0Мр) и 8 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	1×1080р@25к/с + 8×720р@25к/с
Отображение	1×1080р@25к/с + 8×720р@25к/с
Воспроизведение	1×1080р@25к/с + 8×720р@25к/с